


LXT**DUP180****AKUMULATORSKE ŠKARJE ZA OBREZOVANJE****BL MOTOR XPT****NA VOLJO KOT**

DUP180Z brez aku. in polnilnika | DUP180T001 s polnilnikom DC18WC, aku. BL1850B in Makpac 3 kovčkem

POSEBNOSTI

LED-indikator
 1. Kontrolna lučka
 2. Vkllop
 3. Utripanje: opozorilo, ko je zmogljivost aku. 20 % ali manj
 4. Sveti: prazen aku., pregrevanje ali preobremenitev



Brezjedrni motor
 Je vrsta motorja na enosmerni tok, ki nima železnega jedra v rotorju. Namesto tega ima tuljavo iz žice, ki je ovita okoli valjaste cevi. Ta zasnova zmanjšuje vztrajnost in omogoča hitrejši odzivni čas.



Stopnje razprtosti rezil
 Štiri stopnje razprtosti rezila (ø 10/18/25/30 mm) za prilaganje debelini veje.



Odprtina za podmazovanje
 Rezili škarij lahko podmažete, ne da bi razstavili orodje.

**HRUP**

Hrup (zvočni tlak): **70 dB(A)**
 Vibracije: **2,5 m/s²**

**ZDRUŽLJIVOST**

Priporočeno: **BL1815N, BL1820B, BL1830B, BL1840B, BL1850B in BL1860B**

PREDNOSTI

- Primerne za vrtnarje, lastnike hiš, arboriste, cvetličarje in sadjarje.
- Rezilo je zaklenjeno s sprožilcem, kar omogoči gladko premikanje rezil, podobno kot pri ročnih škarijah.
- Štiri stopnje odprtosti rezila za prilaganje debelini veje.
- Za lažje prenašanje se lahko adapter za akumulator zapne na pas.
- Z uporabo brezjedrnega motorja se zmanjša premer ročaja in teža orodja, kar pripomore k lažjemu obrezovanju.
- LED indikator za preverjanje stanja orodja je nameščen na zgornji strani ohišja.
- Gumb za vklop/izklop in gumb za nastavitev kota odpiranja rezil sta postavljena druga ob drugem na zadnjem delu škarij za lažje upravljanje orodja.
- Zaščitno vezje motorja ščiti pred preobremenitvijo, prekomernim praznjenjem in pregrevanjem
- Opremljen je z omejevalnikom navora, električno zavoro in funkcijo proti ponovnemu zagonu

TEHNIČNI PODATKI

Napetost akumulatorja	LXT 18 V
Kapaciteta rezanja	ø 30 mm
Stopnje razprtosti rezil	ø 30/25/18/10 mm
Povezovalni kabel	1,4 m
Čas delovanja* ¹	8.000 rezov
Mere (D×Š×W)* ²	296 x 40 x 99 mm
Teža (EPTA)* ²	0,68 kg

*¹ Z aku. BL1860B in ø 15 mm debelo ciprusovo vejo | ² samo orodje

PRIBOR

Rezilo - zgornje
1913P4-4



Tok za prenašanje
162C23-5



Rezilo - spodnje
1913P3-6



Notranja podloga za Makpac 3
8357T6-9



Olje za podmazovanje
182470-6



Makpac 3
821551-8

**PODOBNI IZDELKI**

LXT 18 + 18 V
DUP362
Akumulatorske škarije za obrezovanje



LXT 18 + 18 V
DUP361
Akumulatorske škarije za obrezovanje



LXT 18 V
DUC150
Akumulatorska žaga za obrezovanje



LXT 18 V
DUC101
Akumulatorska žaga za obrezovanje



LXT 18 V
DUS158
Akumulatorska škropilnica

MAKITA d.o.o.,
 Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenia
 T: +386 (0) 59 083 600, E: info@makita.si

www.makita.si