



NA VOLJO KOT

UH020GZ brez akumulatorja in polnilnika | UH021GZ brez akumulatorja in polnilnika

POSEBNOSTI IZDELKA



Tip rezila
S trojno brušenimi zobmi in zasnovno, ki vejo varno drži na mestu za enostavno rezanje.



LED-indikator
Opozori uporabnika v primeru pregrevanja ali prekomernega praznjenja akumulatorja.



Funkcija spremembe smeri rotacije za odstranjevanje zataknenih vej.
S pritiskom na gumb za spremembo smeri rotacije in na sprožilec rezila za trenutek spremenijo smer, da sprostijo zataknjeno vejo.



Zbiralni ščit (dodatni pribor)
Ujame drobce za lažje čiščenje.



HRUP IN VIBRACIJE

Hrup (zvočni tlak/glasnost): **83/93 dB(A)**
Vibracije: **2,5 m/s²**



ZDRUŽLJIVOST

Priporočeno: **BL4040F, BL4040, BL4025, BL4020, PDC1500, PDC1200, PDC01**. Zdručljivost: **BL4080F, BL4050F**

PREDNOSTI IZDELKA

- Primeren za vrtnarje, krajinske arhitekto in urejevalce okolice
- Enostavno in učinkovito obrezovanje zaradi večje izhodne moči in večje hitrosti.
- Nastavitev konstantne hitrosti preprečuje padec vrtljajev, kar omogoča stabilno obrezovanje.
- Okrepjen pogonski mehanizem za manjšo obrabo in bolj zanesljivo povezavo z rezilom.
- Aluminijasto vodilo rezila za lažji sprednji del orodja.
- Lahke in kompaktne škarje za obrezovanje in oblikovanje manjših živih mej z mnogo ukrivljenimi površinami.
- S funkcijo proti ponovnemu zagonu za manj nenamernih zagonov.

TEHNIČNI PODATKI

	UH020G	UH021G
Napetost akumulatorja	XGT 40 V max	
Št. hodov na minuto	4.200 min ⁻¹	
Dolžina rezila	500 mm	600 mm
Največja debelina vej	20 mm	
Dimenzije (D × Š × V)	929 x 207 x 185 mm	1.048 x 207 x 185 mm
Teža*	3,0 kg	3,1 kg

* Z akumulatorjem BL4020

PRIBOR

Rezilo škarij
1914G4-7 - UH020G
1914G5-5 - UH021G

Zaščita rezila
413L91-8 - UH020G
413L92-6 - UH021G



Zbiralni ščit
1910T1-0 - UH020G
1910T2-8 - UH021G

Mast
199450-5



PODOBNI IZDELKI



LXT 18 V
DUH606/DUH506
Akumulatorske
škarje za živo mejo



LXT 18 V
DUH607/DUH507
Akumulatorske
škarje za živo mejo