



NA VOLJO KOT

HM004GZ01 brez akumulatorja in polnilnika

PREDNOSTI IZDELKA

- Primerno za težka gradbena dela, popravila cest in rušenje.
- Visoka napetost 80 V max in brezkrtačni motor zagotavljata moč, ki je primerljiva z močjo električnih modelov, kar povečuje učinkovitost na delovišču.
- Učinkovitost je izboljšana, ker orodje ne potrebuje generatorja in se izogne težavam s padci napetosti.
- Protivibracijsko ohišje in sistem protiuteži zmanjšujeta vibracije in zagotavljata moč udarca 72,8 J.
- Indikatorska lučka za vzdrževanje opozori uporabnike, ko je potrebno mazanje ali zamenjava delov.
- Dvojna LED delovna lučka s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo zagotavlja odlično vidljivost za natančno delo.
- Lega akumulatorja pod ročajem omogoča enostavno vidljivost konice dleta za natančno klesanje.
- Funkcija opozarjanja o zmogljivosti akumulatorja zagotavlja neprekinjeno delovanje.
- Nudi tudi sistem AWS, konstantno hitrost, mehak zagon in funkcijo proti ponovnemu zagonu.

TEHNIČNI PODATKI

Napetost akumulatorja	40 + 40 V max XGT
Vpenjalo orodja	Hex 28,6 mm
Št. udarcev	870 min <sup>-1</sup>
Moč posameznega udarca	72,8 J
Dimenzije (D × Š × V)	882 x 227 x 540 mm
Teža*	32,1 kg

\* Z dvema akumulatorjema BL4080F

POSEBNOSTI IZDELKA




Vzmeti za absorpcijo vibracij

**Ohišje, ki absorbira vibracije**  
Ohišje, ki absorbira vibracije, zagotavlja optimalno kombinacijo visoke moči in nizkih vibracij.



**Funkcija opozarjanja na vzdrževanje**  
Indikatorska lučka vas opozori, ko je potrebno opraviti vzdrževanje, kot so mazanje, menjava delov itd.



**Zmanjšanje vibracij pri drobljenju**  
Mehanizem protiuteži učinkovito zmanjšuje vibracije med drobljenjem.



**LED delovni lučki**  
Dve LED lučki s funkcijo predhodne osvetlitve in zakasnitvijo.

PRIBOR

Transportni voziček  
JM00000674



AWS brezžični vmesnik WUT01  
198900-7



Samoostrična špica – 400 mm  
B-10372



HRUP

Hrup (zvočni tlak): 108 dB(A)  
Vibracije: 6,5 m/s<sup>2</sup>

ZDRUŽLJIVOST

Priporočeno: BL4080F, BL4050F, BL4040F in BL4040  
Združljivo: BL4025, BL4020F

PODOBNI IZDELKI



XGT 40 + 40 V max  
**HM002G**  
Akumulatorsko rušilno kladivo – SDS-MAX



XGT 40 V max  
**HM001G**  
Akumulatorsko rušilno kladivo – SDS-MAX